

## Technical Specifications

CAPACITY	800 VA/ 480 W	1200 VA/ 720 W	1500 VA/ 900 W
<b>INPUT</b>			
Voltage	220 / 230 / 240 Vac: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac optional)		
Frequency	50 / 60 Hz ± 10% (auto-sensing)		
<b>OUTPUT</b>			
Voltage	220 / 230 / 240 Vac ± 10%		
Frequency	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensing)		
Waveform	Mains mode: pure sine wave: Battery mode: simulated sine wave		
Transfer time	Typical 2 ~ 7 ms. 10ms max		
<b>BATTERY</b>			
DC Voltage	12 V	24 V	
Configuration	12 V / 9.0 Ah*1	12 V / 9.0 Ah*2	
Recharge time	6 ~ 8 h		
<b>COMMUNICATIONS</b>			
USB (optional)	Supports Windows® 98/ 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7 / 8 / 10		
<b>OTHER</b>			
Protections	Short circuit - battery overcharge - overdischarge - overload - surge		
Humidity	20 ~ 90% RH (non-condensing) @ 0 ~ 40°C		
Noise level	≤ 45 dB (1m)		
Net / Gross weight (kg)	5.0 / 5.4	9.4 / 9.9	9.8 / 10.3
Dimensions (W × D × H)(mm)	90 × 305 × 165	115 × 320 × 220	
Packaged dimensions (W × D × H)(mm)	133 × 349 × 232	161 × 369 × 290	



# Blazer Plus

## Line Interactive UPS

800VA ~ 1500VA (LCD/ LED)

### مزایا

- عملکرد مناسب در برابر افزایش ناگهانی بار
- پاسخ سریع به نوسانات برق شهر
- دارای حفاظت های لازم در برابر انواع مخاطرات الکتریکی
- نویز صوتی کم
- دارای محافظ خط تلفن / فکس / مودم

### ویژگی ها

- توان 1500VA, 1200VA, 800VA
- ساختار Line Interactive
- کنترل بار ریز پردازنده دیجیتالی
- محدوده وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی
- تشخیص خودکار فرکانس (50-60 Hz)
- یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن
- مدار پایدار ساز در برابر نوسانات (AVR)
- دارای دو مدل LED و LCD
- نمایش ظرفیت باتری و بار مصرف کننده در LCD
- نمایش وضعیت نرمال برق شهر ، خطا و قطع برق
- مدیریت هوشمند باتری (ABM)
- شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن UPS
- روشن شدن با باتری در نبود برق شهر (COLD START)
- پورت USB (انتخابی)

### مناسب برای

- کامپیوترهای خانگی
- کنسول های گیم
- سیستم های امنیتی
- روشنایی LED
- آژانس های هواپیمایی
- تلویزیون های LED , LCD
- مطب پزشکان و داروخانه ها

